



CONSIGNES DE SECURITE ESSENTIELLES AIDE-MEMOIRE VHF

NOM du bateau :

N° d'immatriculation : (.....) En code international

APPEL D'URGENCE PAR VHF

Vérifier que la VHF est sous tension (ON)

Sélectionner le **canal 16** (ou accès direct par touche 16)

Vérifier que le canal 16 est libre puis appuyer sur la commande du micro pour transmettre, la relâcher pour écouter.

Sans VHF, on peut joindre directement les CROSS par téléphone portable

Numéro d'appel unique le 196

Utilisation des canaux VHF

Le canal 16 doit être conservé aussi libre que possible.

Les **canaux 67** et **68** sont affectés aux opérations des CROSS.

Les sémaphores peuvent être joints sur les **canaux 69** ou **71**.

Les ports de plaisance sont appelés directement sur le **canal 09**.

Contacts entre navires sur les **canaux 06, 08, 72 et 77**.

Le type de Message :

Détresse : May day, May day, May day

Danger grave et imminent avec besoin d'aide immédiate pour le navire ou une personne (homme à la mer notamment).

Urgence : Pan pan, Pan pan, Pan pan (dire Panne 3 fois)

Urgence pour le navire (avarie, remorquage), un blessé ou malade.

Sécurité : Sécurité, Sécurité, Sécurité

Pour signaler au CROSS un objet flottant dangereux, phare éteint, ou tout danger pour la sécurité de la navigation...

Le Message

Indiquer le nom du navire (une fois) l'indicatif d'appel du navire (une fois),

la position du navire : absolue (coordonnées géographiques) ou relative (par rapport à un point fixe connu) la nature de la détresse le type d'assistance requise

le nombre de personnes à bord les intentions du responsable du navire tout renseignement destiné à faciliter les secours.

Le message sera répété, autant de fois qu'il sera possible, jusqu'à ce qu'une station côtière ou un navire ait répondu.



CONSIGNES DE SECURITE ESSENTIELLES AIDE-MEMOIRE VHF

Ecoute du canal 16

À la réception d'un message de détresse, tout navire doit :

- cesser toute transmission
- noter soigneusement le contenu du message
- attendre un certain temps pour permettre à une station côtière de répondre
- si aucune station n'a répondu dans un délai de cinq minutes, indiquer au navire en détresse qu'il a été entendu et qu'il peut lui porter secours
- essayer, lorsque cela est possible, d'alerter une station côtière ou un centre de secours.

Cette réponse prendra la forme suivante

- MAYDAY (une fois)
- le nom et l'indicatif du navire en détresse (une fois)
- ICI
- Le nom et l'indicatif du navire qui répond (une fois)
- REÇU MAYDAY (une fois)
- demande de renseignements complémentaires si besoin est
- délai de route pour se rendre sur zone, si cela est possible.

Code alpha international

Lettre à diffuser	Terme employé	Prononciation	Lettre à diffuser	Terme employé	Prononciation
A	Alpha	Al pha	N	November	No vem ber
B	Bravo	Bra vo	O	Oscar	Oss car
C	Charlie	Tchar li	P	Papa	Pah pah
D	Delta	Del tah	Q	Quebec	Ké bèk
E	Echo	Èk o	R	Romeo	Ro mi o
F	Foxtrot	Fox trott	S	Sierra	Si èr ra
G	Golf	Golf	T	Tango	Tan go
H	Hotel	Ho tèll	U	Uniform	You ni form
I	India	In di ah	V	Victor	Vik tor
J	Juliett	Djou li ètt	W	Whiskey	Ouiss ki
K	Kilo	Ki lo	X	X-ray	Èkss rè
L	Lima	Li mah	Y	Yankee	Yang ki
M	Mike	Ma ik	Z	Zulu	Zou lou

Réception de renseignements sur la sécurité maritime par radiotéléphonie en VHF

En France, les CROSS sont chargés d'assurer la diffusion régulière des bulletins météorologiques plusieurs fois par jour. Ces diffusions se font à heure précise sur les voies **79** ou **80** selon la zone. Les avis de coup de vent (supérieur à 7 Beaufort en zone côtière des 20 milles) font l'objet de Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS). Ils sont diffusés dès réception et répétés toutes les heures tant qu'ils sont en cours de validité.

La réception des bulletins météo "cotes"

Les "Cross" Manche et Atlantique en VHF

Zones	Cross	Emetteur, Canal, Heure (locale)
De la frontière belge à la baie de Somme	Gris-Nez	Dunkerque VHF 79 - 7 h 20, 16 h 03, 19 h 20 Gris-Nez VHF 79 - 7 h 10, 15 h 45, 19 h 10
De la baie de Somme au cap de la Hague	Gris-Nez	Ailly VHF 79 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03
De la baie de Somme au cap de la Hague	Jobourg	Antifer VHF 80 - 8 h 03, 16 h 33, 20 h 03 Port-en-Bessin VHF 80 - 7 h 45, 16 h 15, 19 h 45 Jobourg - VHF 80 - 7 h 33, 16 h 03, 19 h 33
Large pour Antifer et Casquets	Jobourg	Jobourg VHF 80 - toutes les demi-heures à H+20 et H+50 (en anglais)
Du cap de la Hague à la pointe de Penmarc'h	Jobourg	Jobourg VHF 80 - 7 h 15, 15 h 45, 19 h 15 Granville VHF 80 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03
Du cap de la Hague à la pointe de Penmarc'h	Corsen	Pointe du Raz VHF 79 - 4 h 45, 7 h 03, 11 h 03*, 15 h 33, 19h03 Stiff VHF 79 - 5 h 03, 7 h 15, 11 h 15*, 15 h 45, 19h15 Batz VHF 79 - 5 h 15, 7 h 33, 11 h 33*, 16 h 03, 19 h 33 Bodic VHF 79 - 5 h 33, 7 h 45, 11 h 45*, 16 h 15, 19 h 45 Fréhel VHF 79 - 5 h 45, 8 h 03, 12 h 03*, 16 h 33, 20 h 03 * du 1er mai au 30 septembre.
De la pointe de Penmarc'h à l'anse de l'Aiguillon	Etel	Penmarc'h VHF 80 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03 Groix VHF 80 - 7 h 15, 15 h 45, 19 h 15 Belle-Ile VHF 80 - 7 h 33, 16 h 03, 19 h 33 Saint-Nazaire

		VHF 80 - 7 h 45, 16 h 15, 19 h 45 Ile d'Yeu VHF 80 - 8 h 03, 16 h 33, 20 h 03 Les Sables d'Olonne VHF 80 - 8 h 15, 16 h 45, 20 h 15
De l'anse de l'Aiguillon à la frontière espagnole	Etel	Chassiron VHF 79 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03 Soulac VHF 79 - 7 h 15, 15 h 45, 19 h 15 Cap-Ferret VHF 79 - 7 h 33, 16 h 03, 19 h 33 Contis VHF 79 - 7 h 45, 16 h 15, 19 h 45 Biarritz VHF 79 - 8 h 03, 16 h 33, 20 h 03

Informations Météo France (<http://www.meteo.fr/meteonet/index.htm>)

Les "Cross" Méditerranée en VHF

Zones	Cross	Emetteur, Canal, Heure (locale)
Languedoc-Roussillon de la frontière espagnole à Port-Camargue	La Garde	Néoulos VHF 79 - 7 h 03, 12 h 33, 19 h 03 Adge VHF 79 - 7 h 15, 12 h 45, 19 h 15
Provence de Port-Camargue à Saint-Raphaël	La Garde	Planier VHF 80 - 7 h 33, 13 h 03, 19 h 33 Mont Coudon VHF 80 - 7 h 45, 13 h 15, 19 h 45
Côte d'Azur de Saint-Raphaël à Menton	La Garde	Pic de l'Ours VHF 80 - 8 h 03, 13 h 33, 20 h 03
Côtes de Corse	La Garde	Ersa VHF 79 - 7 h 33, 12 h 33, 19 h 33 Serra di Pigno VHF 79 - 7 h 45, 12 h 45, 19 h 45 Conca VHF 79 - 8 h 03, 13 h 03, 20 h 03 Serragia VHF 79 - 8 h 15, 13 h 15, 20 h 15 Punta VHF 79 - 8 h 33, 13 h 33, 20 h 33 Piana VHF 79 - 8 h 45, 13 h 45, 20 h 45

Informations Météo France (<http://www.meteo.fr/meteonet/index.htm>)